

**CB36 Carica Batterie aggiuntivo
per MegaLine**

3 107 85

**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Il caricabatteria aggiuntivo CB 36 può essere installato nell'apposito alloggiamento predisposto nei battery cabinet.

Riduce il tempo di ricarica complessivo ed è particolarmente utile quando sono presenti numerosi kit batterie aggiuntivi.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche costruttive	
Peso (Kg.)	1,6
Dimensioni (L x H x P) mm	180 x 96 x 140
Tecnologia	Convertitore flyback con PFC in ingresso. Uscita SELV
Protezioni	Elettroniche contro sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura

Specifiche ambientali	
Gamma temperatura immagazzinam.	da -20 °C a +50 °C
Gamma temperatura funzionamento	da 0 °C a +40 °C
Gamma umidità relativa funzionam.	da 20% a 80% non condensante
Grado di protezione (IEC529)	IP21
Rumore acustico ad 1 mt.	< 40 dB (A)

Caratteristiche elettriche d'Ingresso	
Tensione nominale di ingresso	230V
Gamma tensione di ingresso	da 180V a 270V
Frequenza nominale di ingresso	50/60 Hz \pm 10%
Corrente nominale di ingresso	1,8 A rms
Corrente massima di ingresso	2,25 A rms
Potenza massima di ingresso	400 W
Fattore di potenza di ingresso	> 0,95
Numero di fasi di ingresso	Monofase
Fusibile di linea	3,15 A EF

Caratteristiche elettriche d'Uscita	
Tensione nominale di uscita	41,1V dc \pm 1%
Corrente nominale di uscita	8 A
Potenza nominale di uscita	328 W
Rendimento di conversione AC-DC	80%